

# homix Modulo Caldaia Guida Rapida

## 1 - Ti presentiamo Homix Modulo Caldaia


### Tasto "Funzione"

- Tieni premuto il tasto "Funzione" per più di 5 secondi per attivare la modalità di associazione con Homix Home.
  - Premi solo quando richiesto da Homix Home.
- Premi una volta se vuoi forzare manualmente l'accensione o lo spegnimento della caldaia.
  - Da utilizzare solo in caso di emergenza dovuto al malfunzionamento di Homix Home.

### LED

- Verde Fisso: connesso a Homix Home
- Verde Lampeggiante: associazione a Homix Home in corso.
- Rosso Fisso: non associato a Homix Home

- Rosso Lampeggiante: associato a Homix Home, ma non connesso.
- Arancione Fisso: caldaia accesa
- Arancione Lampeggiante: caldaia accesa ma non connesso.



## 2 - Contenuto della confezione




Homix Modulo Caldaia



Guida Rapida



Kit viti



Cavo multi-polo per connessione

## 4 - Schema di installazione



Prima di iniziare il cablaggio togli la corrente a tutto l'impianto.

2


Effettua tutti i collegamenti elettrici secondo lo schema indicato al punto 3. Puoi utilizzare il cavo in dotazione per effettuare le connessioni.

3

Collegamento di Homix Modulo Caldaia al supporto a parete di Homix Home.


Se Homix Modulo Caldaia non viene utilizzato per alimentare Homix Home (v. manuale Homix Home - installazione consigliata del tipo 3 o 4), l'uscita DC 12V/1A non viene utilizzata.

- Collega i morsetti DC +/- (12V/1A) al cavo
- Segui il manuale di Homix Home per continuare il collegamento.



## 3 - Schema di collegamento


- Retro: AC + Relè da collegare all'impianto elettrico e alla caldaia
- Fronte: DC da collegare al supporto a parete di Homix Home



I terminali della caldaia possono essere indicati come "LS/LR", "TA" o "TA1", "NO/COM", "E1". Controllare il collegamento corretto nel manuale della caldaia.

4

Utilizza Homix Home oppure l'app Homix sul tuo smartphone: vai in "Menu", scegli "Dispositivi", tocca il tasto "+" per aggiungere un nuovo dispositivo e segui le indicazioni a schermo.



## ! 5 · Avviso di sicurezza

### ATTENZIONE: alta tensione!

L'installazione di Homix Modulo Caldaia DEVE essere eseguita da un installatore qualificato. Homix Modulo Caldaia deve essere installato in conformità alle vigenti normative nazionali e locali. Il dispositivo è adatto solo per uso interno e va installato in apposite scatole di derivazione. Nel caso in cui si voglia installare il dispositivo in esterno, è necessario isolare Homix Modulo Caldaia entro un'apposita scatola IP. Non tentare di riparare da solo il dispositivo, in caso di problemi contatta il servizio clienti. Ogni modifica non espressamente autorizzata a Homix Modulo Caldaia potrebbe invalidare la garanzia e annullare i diritti dell'utente all'utilizzo del dispositivo. Homix Modulo Caldaia non è destinato all'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza. Fai attenzione che i bambini non giochino col dispositivo.

## ⚙️ 7 · Specifiche

- Connettività ZigBee (fino a 30mt)
- Relè con contatto pulito (NO/COM) max 4A
- Led di notifica
- Tasto di associazione e accensione/spengimento caldaia (modalità di emergenza)
- Alimentazione: 100-240V / 50-60 Hz
- Uscita DC Opzionale 12V 1A per alimentare Homix Home quando installato a parete

## 📄 9 · Certificazione

### CE: Dichiarazione di conformità UE

Questo dispositivo soddisfa i requisiti delle linee guida dell'UE:

2014/30/EU: EN 55032:2015/AC:2016, Class B; EN 61000-3-2:2014, Class A; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010/A1:2015; IEC 61000-4-2:2008 ED2.0; IEC 61000-4-3:2010 ED3.2; IEC 61000-4-4:2012 ED3.0; IEC 61000-4-5:2014 ED3.0; IEC 61000-4-6:2013 ED4.0; IEC 61000-4-8:2009 ED2.0; IEC 61000-4-11:2004 ED2.0

## 💡 6 · Risoluzione dei problemi comuni

- Led spento > Verifica la connessione dell'alimentazione.
- Led rosso fisso > L'associazione potrebbe non essere andata a buon fine. Assicurati che Homix Home non sia troppo distante da Homix Modulo Caldaia e riprova ad associarli.
- Rosso Lampeggiante o Arancione Lampeggiante > C'è un problema di connessione con Homix Home. Assicurati che Homix Home e Homix Modulo Caldaia non siano troppo distanti tra loro.

## 📄 8 · Garanzia

La presente Garanzia limitata copre eventuali difetti di materiale o lavorazione in condizioni di normale utilizzo durante il periodo di garanzia. Durante questo periodo, Enel X riparerà o sostituirà, gratuitamente, i prodotti o le componenti con difetti di produzione. Il periodo di garanzia per Homix Modulo Caldaia acquistato da Enel X è di 2 anni dalla data d'acquisto. Una sostituzione di Homix Modulo Caldaia o di sue componenti non modifica la scadenza della garanzia. La presente Garanzia limitata non copre alcun problema causato da condizioni, malfunzionamenti o danni non derivanti da difetti di materiale o lavorazione.

Per ottenere riparazioni o sostituzioni devi comunicare a Enel X il tuo problema, provvederemo a determinare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

### RAEE

Smaltire in conformità con la legislazione applicabile. Il simbolo RAEE significa che Homix Modulo Caldaia deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici generici. Quando Homix Modulo Caldaia raggiunge la fine della sua vita, portalo in un punto designato per la raccolta dei rifiuti nella tua zona per uno smaltimento o riciclaggio sicuro. In questo modo, risparmi risorse naturali, proteggi la salute umana e aiuti l'ambiente.



## 📄 10 · Supporto

**Sito Web**  
[homix.store](http://homix.store)